

President BARRY FM ASC – превключване на 4W и 20W

При отключване на радиостанция Президент Бари в така наречения експортен режим, потребителя има достъп до допълнителен брой канали на 27MHz, така също и повишена изходна мощност – 20W.

Съществуват два вида отключване на радиото, за да може да работи в разширен – експортен режим: **твърдо** отключване – потребителят няма възможност да върне заводски настройки и радиостанцията постоянно ще работи на 20W с 240 канала (подобхвати А, В, С); потребителско отключване – оператора има възможност да заключва и отключва по свое желание по всяко време.

При така нареченото потребителско отключване, чрез клавишна комбинация оператора заключва и отключва радиостанцията, без намеса и отваряне на изделието.

Ето как става това:

При нормално включване и ползване, радиостанцията е в заводските норми за канали – EU, EC, PL, IN и т.н., също изходната мощност е 4W.

Ако оператора реши да работи в експортен режим с 240 канала и 20W се прави следното: При изключена радиостанция се натиска бутон стрелка надолу и се включва радиостанцията. Дисплеят показва подобхват А, В или С .. също и номера на канала, а мощността е вече 20W.

Ако по някаква причина се изключи радиостанцията, за да се работи отново в експортен режим – трябва да се въведе отново комбинацията за отключване – стрелка надолу и включване.